Gemensamt Garage

Elektriskt styrd port.

Kodlås:
4 siffror sedan #
Kod används både för att
öppna & stänga porten.

Öppna/stänga knapp:
Monterad på vänster sida när man kommer in i garaget.
Knapp används både för att öppna, stänga & stanna porten.

Arbetsbrytare 230v monterad bakom motorenhet i taket.

Befintligt handtag och lås är satt ur funktion.

Nödöppning sker genom att dra i rött snöre i takskena. Från utsidan via nyckel i överkant port.
Återställning, tryck på den gröna knappen i skenan och manövrera porten tills den klickar fast i drivsystemet.

Motorenhet har automatiskt ljus. Takbelysning är inte automatisk och måste tändas/ släckas manuellt på väggbrytare.